

# 6301充电盒固件升级指引

## 充电盒升级指南：



## Windows 系统以及MacOS系统电脑都支持该升级方式

步骤如下：

- 1) 使用Type-C线将充电盒连接到电脑，待电脑识别充电盒 U盘后，将升级包拷贝至充电盒 U盘，拷贝升级包过程中请勿进行其它操作，等待电脑拷贝完成；
- 2) 拷贝完成后，请勿拔掉Type-C线，此时充电盒会自动进入升级，**升级过程中充电盒盒外4颗指示灯灭 5 秒后依次亮起**，等待电脑端重新识别，出现充电盒 U盘即可；
- 3) 确认升级成功方式：步骤2待电脑端识别出现充电盒 U盘后，电脑端进入充电盒 U盘查看，无任何文件，即升级成功，此时可拔掉充电盒端Type-C线；如果充电盒中有残余文件，即升级失败，需将残余文件全部删除，再按以上步骤重新升级即可。
- 4) 若MacOS文件格式系统升级失败，则建议用户使用Windows电脑进行升级以确保顺利完成升级流程；
- 5) 升级固件有风险，请勿在重要场合进行升级；

## 升级成功状态：



## 未升级成功状态：



- 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



### 热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



### 猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



### FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)