

传声1000漫游版固件升级指南

传声1000漫游版发布记录

发布日期	固件版本	更新内容
2024/8/12	V2.0.7.06	• 修复了已知问题

注意事项

- **请将网络设备中的DHCP设置成开**
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出网线或断开电源
- 升级可能导致出现未知错误，请避免在有使用需求的时候进行升级

传声1000漫游版主站升级操作步骤

1. 找到一根可以正常上网的网线
2. 将网线连接到主站左边的LAN口，第一个和第二个都可以
3. 长按中间菜单按键进入菜单，**将网络设备中的DHCP设置成开，DHCP设置成关无法联网**
4. 退出网络界面找到右下角的**信息**
5. 进入后选择系统更新

传声1000漫游版耳机升级操作步骤

升级图示

1、主站升级

1. 长按进入菜单



2. DHCP设置成开



3.退出网络设置进入信息界面



4.进入系统更新，等待系统检测



5.点击确认升级，等待系统升级完成即可



2、耳机升级

主站升级完成之后，将耳机通过标准USB转Type-C线连接主站USB接口，耳机自动识别驱动，开始升级，耳机升级成功之后，需要重新配对一下，配对时不能选择相同的编号，会

导致配对失败



主站USB口





USB线



耳机Type-c口

3、耳机配对图示



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 400662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com