

传奇 C1 升级指南

注意事项

- U 盘需选择容量 32GB 或以下的，否则无法将 U 盘格式化为 FAT32 格式。
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- 升级可能导致出现未知错误，请避免在有使用需求的时候进行升级。
- 升级过程中图传请勿断电!!!

传奇 C1 升级操作步骤

1. 前往猛玛官网传奇 C1 的下载板块，下载固件包。
2. 准备一个容量不超过 32GB 的 Type-C 接口的 U 盘，如不是 Type-C 接口的可使用标配的 USB Type-C 转换头连接。
3. 将 U 盘连接电脑，通过格式化操作，将 U 盘格式设置为 FAT32，将升级文件直接放在 U 盘根目录下，请勿放在文件夹内。
4. 将 U 盘连接传奇 C1 的 Type-C 接口，系统会自动识别 U 盘，然后开始自动升级，升级完成之后，图传会自动重启，重启完成即升级成功。

Windows 电脑如何设置 U 盘格式




1

选择 U 盘-右键-格式化



2

在格式化选项中-文件系统-选择FAT32



3

将升级文件直接放置于U盘根目录，不要放在U盘内建立的文件夹中

Mac 电脑如何设置 U 盘格式



升级图示



若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决。



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com